



## 1. Características de las Tiras LED

TIRAS LED CON CORTE CADA 5cm (también 2cm en 24W/m)



TIRAS LED CON CORTE CADA 10cm



MODELO	CHIP SMD	CHIPS/m	POTENCIA (W/m)	VOLTAJE (V)	INTENSIDAD (A)	APERTURA	LUMEN/m	TEMP. COLOR (K)	CRI	CORTE (cm)	IP
90004	3528	60	4,8	24	1,5	120	519 533/561	2700 3000/4000	>80	10	20
96504	3528	60	4,8	24	1,5	120	481 507/534	2700 3000/4000	>80	10	65
90009	3528	120	9,6	24	2	120	890/914 962/1010	2700/3000 4000/6000	>80	5	20
96509	3528	120	9,6	24	2	120	833/882 931/980	2700/3000 4000/6000	>80	5	65
90014	5050	60	14,4	24	3	120	1326/1360 1428/1496	2700/3000 4000/6000	>80	10	20
96514	5050	60	14,4	24	3	120	1182/1247 1313/1379	2700/3000 4000/6000	>80	10	65
90018	2835	120	18	24	3,75	120	1622/1703	3000/4000	>80	5	20
96518	2835	120	18	24	3,75	120	1552/1634	3000/4000	>80	5	65
90024	2216	300	24	24	5	120	1949/1999 2069/2150	2700/3000 4000/6000	>90	2	20
96524	2216	300	24	24	5	120	1761/1859 1957/2055	2700/3000 4000/6000	>90	2	65

Tabla 1. Características Tiras LED.

## 2. Conexión y fijación




Figura 1. Esquema de conexión.

- Paso 1. Organizar la instalación y definir la ubicación de las fuentes de alimentación.
- Paso 2. Instalar el perfil de aluminio con o sin difusor (el perfil de aluminio es obligatorio).
- Paso 3. Quitar el difusor, si es necesario, y limpiar adecuadamente la superficie del perfil de aluminio.
- Paso 4. Medir longitud y cortar las tiras LED usando los puntos de cobre que sirven de guía (cada 5cm o 10cm dependiendo de la referencia). En IP65 se deben colocar las tapas finales selladas con silicona para garantizar el grado de protección.
- Paso 5. Quitar la protección del adhesivo 3M y adherir la tira LED al perfil de aluminio en la zona adecuada para ello.
- Paso 6. Colocar el difusor en el perfil de aluminio si fuese necesario.
- Paso 7. Colocar las tapas finales del perfil de aluminio.
- Paso 8. Conectar el cable ROJO (+) y NEGRO (-) de las tiras LED al terminal (+) y (-) de la Fuente de Alimentación respectivamente.
- Paso 9. Conectar la Fuente de alimentación a la red y alimentar el sistema.

## ⚠ Advertencias

- Por favor, lea y mantenga, en lugar seguro, las instrucciones de instalación antes de empezar la instalación del producto.
- Corte el suministro eléctrico antes de empezar con los trabajos de instalación.
- Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con el objeto de evitar cualquier riesgo.
- La fuente de luz de esta luminaria es NO REMPLAZABLE, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la tira LED completa.
- La instalación debe realizarla personal cualificado. Este producto **se suministra como un componente** por lo que es el personal cualificado que lo instala el único responsable de su correcta instalación en función de su uso y condiciones de entorno.
- La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar el correcto funcionamiento de este producto, quedando anulada la garantía del fabricante.
- Tira LED apta sólo para interiores.
- JISO ILUMINACIÓN NO se hace responsable del uso inadecuado o de las modificaciones hechas en el producto.
- La tira LED no debe ser cubierta por material aislante o similar bajo ninguna circunstancia.
- NO tocar la luminaria cuando está encendida o hasta pasar un tiempo prudencial después de su apagado.
- NO use material agresivo (tipo disolvente o similar) para la limpieza de la luminaria. Puede dañarse la superficie.
- Por favor, siga las indicaciones y recomendaciones incluidas en nuestro catálogo. Es posible encontrarlas en el área de Soporte Técnico. Allí, también es posible también encontrar diagramas de instalación.
- 10m en conexión en serie es el máximo recomendado en tiras LED IP20 para evitar caída de tensión y sobre temperatura.
- 5m en conexión en serie es el máximo recomendado en tiras LED IP65 para garantizar el grado de protección. Siempre que el instalador sea quién realiza el corte y el sellado de los extremos de la tira LED, la estanqueidad de la misma quedará bajo su responsabilidad.
- Es **obligatoria la instalación de perfiles técnicos de aluminio** que garanticen la correcta disipación del calor.

JISO ILUMINACIÓN, S.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas, formales y dimensionales en cualquier momento y sin previo aviso. Está prohibida la reproducción total o parcial del presente catálogo sin autorización expresa y por escrito del fabricante. JISO ILUMINACIÓN no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este catálogo.

Compruebe la información más actualizada en la web:  
[www.jisoiluminacion.com](http://www.jisoiluminacion.com)



No eliminar con los residuos domésticos.

Empresa adherida a ECOEMBES.

Cumplimiento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Indica el cumplimiento de acuerdo con las directivas de baja tensión compatibilidad electromagnética.

Luminaria apta para uso en interiores.

Montaje superficial. Luminaria prevista únicamente para instalarse en superficies NO combustibles/inflamables. EN 60598-1: 2008.


Protección Clase III

Eficiencia energética entre A y A\*\*.


Índice de reproducción cromática.

## 1. LED Strip features

LED STRIPS WITH 5cm CUT (also 2cm in 24W/m)



LED STRIPS WITH 10cm CUT



MODEL	CHIP SMD	CHIPS/m	POWER (W/m)	VOLTAGE (V)	CURRENT (A)	OPENING	LUMEN/m	COLOUR TEMP. (K)	CRI	CUT (cm)	IP
90004	3528	60	4,8	24	1,5	120	519 533/561	2700 3000/4000	>80	10	20
96504	3528	60	4,8	24	1,5	120	481 507/534	2700 3000/4000	>80	10	65
90009	3528	120	9,6	24	2	120	890/914 962/1010	2700/3000 4000/6000	>80	5	20
96509	3528	120	9,6	24	2	120	833/882 931/980	2700/3000 4000/6000	>80	5	65
90014	5050	60	14,4	24	3	120	1326/1360 1428/1496	2700/3000 4000/6000	>80	10	20
96514	5050	60	14,4	24	3	120	1182/1247 1313/1379	2700/3000 4000/6000	>80	10	65
90018	2835	120	18	24	3,75	120	1622/1703	3000/4000	>80	5	20
96518	2835	120	18	24	3,75	120	1552/1634	3000/4000	>80	5	65
90024	2216	300	24	24	5	120	1949/1999 2069/2150	2700/3000 4000/6000	>90	2	20
96524	2216	300	24	24	5	120	1761/1859 1957/2055	2700/3000 4000/6000	>90	2	65

Table 1. LED Strips features.

## 2. Connection and fixation




Figure 1. Connection scheme.

- Step 1. Organized the installation and define the ubication of power supply units.
- Step 2. Installing the aluminum profile with or without diffuser (aluminum profile is mandatory).
- Step 3. Removing the diffuser if necessary and clean properly the surface of the aluminum profile.
- Step 4. Measuring the length and cut the LED Strip, using the cooper dots as a guide (each 5cm or 10cm depending the reference). In IP65 it must be placed the end caps and the sealing silicon to guarantee the protection degree.
- Step 5. Removing the cover of the 3M tape and stick the LED Strip on the aluminum profile in the adecuate area.
- Step 6. Covering the aluminum profile with the diffuser, if necessary.
- Step 7. Installing the end caps of the aluminum profile.
- Step 8. Connecting the RED (+) and BLACK (-) cables of the LED Strip to the (+) and (-) terminals of the Power Supply Unit respectively.
- Step 9. Connecting the Power Supply Unit to the main supply and switch it on.

## ⚠ Warnings

- Please, read and keep, in safe place, the installation instructions before starting the installation of the product.
  - Cut the main power supply before starting the installation works.
  - If the connections are damaged, the replacement must be done by JISO ILUMINACIÓN, SL. or by an authorized electrician with the aproval of JISO ILUMINACIÓN, SL.
  - The light source of this luminaire is NOT REMOVABLE, when the light source reaches the end of its life, the complete LED Strip must be replaced.
  - The installation must be carried out by qualified personnel. **This product is supplied as a component** so it is the qualified personnel, who installed it, the only responsible of the correct installation and the right choice of the needed items to allows the correct working.
  - Improper handling of the components or the LED Strip itself could damage the correct functioning of this product, thus voiding the manufacturer's warranty.
  - LED Strip suitable only to be used indoor.
  - JISO ILUMINACIÓN is not responsible for the improper use or modifications made to the product.
  - The LED Strip must not be covered by insulating material or similar under any circumstances.
  - DO NOT touch the LED Strip when it is on or until a reasonable time has elapsed after it has been switched off.
  - DO NOT use aggressive material (solvent type or similar) to clean the LED Strip. The chips could be damaged.
  - Please, follow the indications and recommendation included in our catalogue. It is possible to find them in the Technical Support area. There, it is possible to find installation diagrams as well.
  - 10m in serial connection is the maximun recommended in IP20 LED Strips to avoid drop voltage and overheating.
  - 5m in serial connection is the maximun recommended in IP65 LED Strips to warrant the protection degree. When the electrician makes the cuts and sealing works the responsibility of the maintenance of the protection dregree is under its responsibility.
  - It is mandatory the installation of the **LED Strip in a technical aluminum profile** which guarantees the correct heat dissipation.
- JISO ILUMINACIÓN, S.L. reserves the right to make technical, formal and dimensional modifications at any time and without prior notice. It is not allow to reproduce totally or partially this document without authorization from JISO ILUMINACIÓN, SL.
- JISO ILUMINACIÓN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

Check updated information in website:  
[www.jisoiluminacion.com](http://www.jisoiluminacion.com)

